


## HIGH-Q ANTENNENSTECKDOSE BK/CATV-MULTIMEDIA

- Multimedia-Anschlussdose für interaktive Kabelfernsehzetze (Triple Play)
- Hohe Entkopplung des Rückweges zur Unterdrückung von Bildstörungen bei Modembetrieb
- Breitbandiger TV-Bereich mit Übertragung der QAM-Kanäle auf S2/3
- Verpackungseinheit: 10 Stück ohne Abdeckung und Aufputzrahmen



Typ	Frequenzbereich	BEM 8604-85 Q	BDM 8610-85 Q	BDM 8612-85 Q	BDM 8615-85 Q	BDM 8619-85 Q	
Artikel-Nr.		57001540	57001541	57001661	57001542	57001543	
Beschreibung		Stichdose	Durchgangsdose	Durchgangsdose	Durchgangsdose	Durchgangsdose	
<b>Dämpfung</b>							
Auslass TV (IEC-Stecker)	dB	85-1000 MHz	4,0	10	12	14,5	19
Auslass RF (IEC-Buchse)	dB	87,5-1000 MHz	9,0	10	12	14,5	19
Auslass DATA (F-Buchse)	dB	5-1000 MHz	8,0	10	12	14,5	19
Stamm-Ausgang OUT	dB	5-1000 MHz	–	4,3	2,0	2,5	2,0
<b>Entkopplung</b>		5-65/85-1000 MHz					
zwischen den Anschlüssen	dB	DATA <-> TV	75 / 30	75 / 40	75 / 35	70 / 35	72 / 40
zwischen den Anschlüssen	dB	OUT <-> TV	–	45 / 30	45 / 30	45 / 30	45 / 30
zwischen den Anschlüssen	dB	OUT <-> RF	–	45 / 22	45 / 22	45 / 22	45 / 22
Gewicht	kg		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Frequenz-Belegung	RK   VHF I	FM   S2/3	VHF III   UHF	SAT
● IEC-Stecker „TV“		■ ■ ■ ■ ■		
○ IEC-Buchse „RF“		■ ■ ■ ■ ■		
● F-Buchse „DATA“	■ ■ ■ ■ ■			
Stamm-Ausgang OUT*	■ ■ ■ ■ ■			

\*nur BDM 86xx-85Q