

## 5-KABEL VERSTÄRKER

### Nachverstärker für 5-Kabelsysteme

- || Einstellbare Verstärkung
- || Feste Schräglage (NVS 520)
- || Einstellbare Schräglage (NVS 530 S)
- || Flexible Stromversorgung über Stammleitungen oder Netzteil
- || Made in Germany



Typ	NVS 520		NVS 530 S		
Artikel-Nr.	57003267		57003369		
Beschreibung	Basis-/ Nachverstärker		Basis-/ Nachverstärker		
Frequenzbereich	MHz	40...862	950...2200	40...862	950...2200
Eingänge		1	4	1	4
Ausgänge		1	4	1	4
Verstärkung	dB	20	20-24	30	27-30
Verstärkungsregelung	dB	15 (5...20)	15 (5...20)	15 (15...30)	15 (15...30)
Ausgangspegel:					
SAT 35 dB IMA <sub>3</sub>	dB $\mu$ V		116		118
TER 60 dB IMA <sub>3</sub>	dB $\mu$ V	110		112	
Schräglage	dB	4		3	
Schräglagenregelung	dB	-		7	
Rückflussdämpfung	dB	12		12	
Entkopplung: SAT/SAT	dB	> 30		> 30	
Stromaufnahme * <sup>2</sup>	mA	220		300	
Betriebstemperatur	°C	-20...+70		-20...+70	
Maße	mm	160 x 127 x 61		160 x 145 x 61	

\* <sup>1</sup> Das ideale Netzteil für diesen Verstärker finden Sie auf Seite 42 (NT 15-3.3; Artikel-Nr. 57003223).

\* <sup>2</sup> ohne LNB

Die passenden Kabel, Steckverbinder und Antennendosen finden Sie in unserem Passivmaterial-Katalog