

HAUSANSCHLUSSVERSTÄRKER PROFI-LINE BKE 36 BPS

- || BKE .. BPS Verstärker: Rückweg fix an Bord
- || Präzise und zuverlässige Einstellung über Pegelsteller (PS) zur kontinuierlichen Dämpfungs- und Entzerrungseinstellung
- || Geringes Rauschmaß
- || LED Betriebsanzeige
- || Vodafone Zulassung



BKE 36 BPS für Klasse B (3.2) optimiert

Typ	BKE 36 BPS	
Artikel-Nr.	57004307 (VPE: 10)	
Beschreibung	Verstärker mit Pegelsteller	
Frequenzbereich US / DS	MHz	5-65 / 85-1.006
Verstärkung US / DS	dB	25 / 32 -35
Einstellung Pegel/Entzerrung DS	dB	0 ... 20
Interstage Entzerrung DS		3
Rauschmaß US/DS	dB	5 / 6
HF Ausgangspegel CENELEC *1	dBμV	101
HF Ausgangspegel digital *2	dBμV	96
Rückweg (KDG 1TS140)	dB	mittlere Last
Einstellung Pegel US	dB	0 ... 20
Rückwegentzerrer	dB	-
Messbuchse		-
Stromversorgung	V~/W	200 - 240 / 7,5
Maße / Gewicht	mm / kg	153 x 95 x 53 / 0,8
VF-KDG Klasse		B (3.2)

*1 CENELEC : CTB,CSO > 60 dB, flat mit 3 dB slope

*2 Digital: EN 60728-3, 112 CH, 114-1006 MHz, flat